

Heimbau-Mindestverordnung

Personen-Notsignal-Zentrale SR/ID 3010 Z

Das Gerät dient der Erfassung von Funkrufen der Sender , ID-Light, SR 3001 / 3002 / 3003 / 3004 und SR 3005

Sie wird vorwiegend als Zentrale in Alten und Pflegeheimen sowie im Verwaltungsbereich und in der Psychiatrie eingesetzt.

Die Zentrale hat einen internen Funkempfänger und ist ohne weitere Installation sofort betriebsbereit.

Alle eingehende Funkmeldungen, sowie Meldungen über eventuelle Störungen werden am Display angezeigt und an den Drucker ausgegeben. Ein internes Logbuch dokumentiert alle Ereignisse.

Leistungsmerkmale SR/ID 3010 Z:

- * mit Fernmeldezulassung (**melde- und gebührenfrei**)
- * für Aufputz/ oder Einbau
- * mit eingebauten Funkempfänger
- * mit Druckerschnittstelle
- * Zeitüberwachung der eingebuchten Funksender
- * LCD-Display / Meldungen im Klartext
- * Speichererinnerung
- * Folientasten
- * lautstarker, interner Alarmgeber
- * Relaiskontakt zur Alarmweiterleitung
- * RS 232 zur Softwareanpassung / Fernwartung
- * zwei parallel verdrahtete SUB-D-Buchsen für Datenbus TE 21 / TE 22
- * Versorgung über Datenbus mit 12 V / DC
- * Internes Logbuch

Abmessungen:

L x B x T ca. 210 x 120 x 55 mm

Gewicht: ca. 870 g

Farbe: hellgrau, wischfest beschriftet

Stromversorgung: 12 V - 14,5 V DC

Stromaufnahme: ca. 400 mA

Umweltklasse I gemäß VDE 0834 für trockene, staubfreie, temperierte Innenräume!



 **Konform, geprüft
und bescheinigt**

Securifix GmbH
Karlsberg 2
D- 85221 Dachau

Telefon:
+49 (0)8131 – 614 516

Fax:
+49 (0)8131 – 614 518

Email:
info@securifix.de

Internet:
www.securifix.de

Hauptsitz:
Dachau, Deutschland

Handelsregister:
Amtgericht München

Handelsreg.-Nr.
HRB 141115

Umsatzsteuer-ID-Nr.:
DE814968680

Geschäftsführer:
Edmund Breitenfeld

Bankverbindung:
Sparkasse Dachau

Bankleitzahl: 70051540
Kontonummer: 765 628

IBAN:
DE28700515400000765628

BIC: BYLADEM1DAH